

Categoria

Sistemi per Conferenze

Codice

NP212PA2C

Serie

AULA

Descrizione

**Software NexusPub PASO Integration - AULA**

Tramite questo modulo è possibile integrare il sistema di Conferenza AULA al software NexusPub in modo tale da poter pilotare tutte le fasi dell'Assemblea ed ottenere i servizi di registrazione e verbalizzazione insiti nel software NexusPub

**Specifiche funzionali:**

Premesso che le condizioni di utilizzo del sistema di conferenza sono riportate nel manuale specifico, di seguito si riportano alcune particolarità derivate dall'integrazione con NexusPub. Tutte le procedure (presenza, prenotazione intervento, intervento in conferenza, numero legale e votazione) gestite da NexusPub, vengono attivate automaticamente utilizzando le funzioni normali delle postazioni dell'impianto di Conferenza; le caratteristiche principali di utilizzo sono le seguenti:

- **Registrazione entrate/uscite delegati:** la funzione registrazione della presenza viene (dal Presidente e dai Delegati) effettuata:
  - o utilizzando il tasto "MICRO" della postazione;
  - o manualmente sul PC di gestione NexusPub;
  - o utilizzando il Badge
- **Tipi di Conferenza:** la Conferenza può essere di tipo Manuale, Automatica, A tempo predefinito, Aperta. Queste le caratteristiche salienti relative alla gestione della Conferenza:
  - o Conferenza manuale: normalmente il sistema opera con questo tipo di Conferenza; i Delegati prenotano il loro intervento premendo il tasto "MICRO"; la parola può essere passata ai Delegati prenotati -dal Presidente o chi per esso- sia seguendo l'ordine di prenotazione che in modo selettivo. La parola può essere tolta ai Delegati -dal Presidente o chi per esso- attivando l'intervento di un altro oratore o chiudendo forzatamente l'intervento in corso

**Con questo tipo di conferenza i delegati non possono chiudere autonomamente il loro intervento in corso**

- o Conferenza Automatica: questa modalità di Conferenza può venire attivata e disattivata -dal Presidente o chi per esso- durante la seduta. Premendo il tasto "MICRO" il primo Delegato entra direttamente in conversazione mentre gli altri vengono dal sistema posizionati in coda di prenotazione; alla chiusura della conversazione in corso il sistema passerà automaticamente la parola al primo Delegato prenotato. La parola può anche essere passata ai Delegati prenotati -dal Presidente o chi per esso- attivando l'intervento di un altro oratore o chiudendo forzatamente l'intervento in corso. La parola può essere tolta ai Delegati - dal Presidente o chi per esso - attivando l'intervento di un altro oratore o chiudendo forzatamente l'intervento in corso

**L'utilizzo della conferenza automatica attiva automaticamente il timer -gestito dalla centrale- che consente di visualizzare sui display delle postazioni il tempo di intervento del delegato; inoltre, con questo tipo di conferenza, i delegati possono chiudere autonomamente il loro intervento in corso**

- o Conferenza a Tempo Predefinito: questa modalità di Conferenza può venire attivata e disattivata -dal Presidente o chi per esso- durante la seduta. Con questo tipo di Conferenza i Delegati prenotano il loro intervento premendo il tasto "MICRO"; la parola può essere passata ai Delegati prenotati -dal Presidente o chi per esso- sia seguendo l'ordine di prenotazione che in modo selettivo. Al termine del tempo massimo di intervento, precedentemente programmato in "Configurazione", il sistema passa automaticamente la parola al Delegato secondo l'ordine di prenotazione; 30 secondi prima del termine assegnato per l'intervento, il sistema evidenzia sulla Consolle dell'Operatore l'approssimarsi della fine del tempo assegnato. La parola può essere tolta ai Delegati - dal Presidente o chi per esso -attivando l'intervento di un altro oratore o chiudendo forzatamente l'intervento in corso

**Con questo tipo di conferenza i delegati non possono chiudere autonomamente il loro intervento in corso**

- o Conferenza Aperta: questa modalità di Conferenza può venire attivata e disattivata -dal Presidente o chi per esso- durante la seduta. Con questo tipo di Conferenza i Delegati possono entrare ed uscire dalla conferenza senza nessuna limitazione

**N.B.:** il Presidente, tenendo premuto il tasto "PRIORITY" della sua postazione privilegiata, interromperà qualsiasi discussione in corso, i Delegati verranno forzatamente messi in attesa a seguito dell'intervento prioritario e potranno immediatamente proseguire il loro intervento al termine dell'azione prioritaria

Categoria

Sistemi per Conferenze

Codice

NP212PA2C

Serie

AULA

Descrizione

- **Verifica numero legale:** la funzione viene attivata dalla consolle NexusPub: la registrazione della presenza viene (dal Presidente e dai Delegati abilitati al voto) effettuata utilizzando il tasto "MICRO" delle postazioni
- **Votazione:** la funzione viene attivata sulla consolle NexusPub: l'espressione di voto viene effettuata (dal Presidente e dai Delegati abilitati al voto) utilizzando i tasti di votazione delle postazioni; fino a che il Presidente (o chi per esso) non dichiara chiusa la votazione è possibile cambiare il voto semplicemente effettuando una nuova votazione. La funzione di Votazione viene chiusa manualmente premendo l'apposito pulsante della "Barra Veloce" o automaticamente se sul punto dell'ODG da votare è inserito il tempo in cui si vuole che avvenga la chiusura automatica

**Nell'integrazione di AULA è disponibile la funzione "antipianista" che opera imponendo al Delegato di tenere premuto il pulsante di voto fino a che il Presidente (o chi per esso) dichiarerà chiusa la votazione e avrà dato il comando di "Fine Votazione" sulla consolle NexusPub**

Dati tecnici

**La configurazione del sistema AULA utile per l'integrazione è composta da:**

- n° 1 centrale (K-DVC311 o K-DVC312);
- n° 1 postazione Presidente da tavolo (K-DVB330-P o K-DVB340-P) o da incasso (K-DVP360-P + K-DVI350 o K-DVP361-P + K-DVI351);
- n° 1 o più (massimo 249) postazioni Delegato da tavolo (K-DVB330-D o K-DVB320-D o K-DVB340-D) o da incasso (K-DVP360-D + K-DVI350 o K-DVP362-D + K-DVI352 o K-DVP361-D + K-DVI351)

**Dal punto di vista operativo:**

- la postazione Presidente gestisce -in modo esclusivo- le funzioni di configurazione del sistema AULA
- l'architettura del sistema prevede l'associazione postazione microfonica AULA/posizione Presidente-Delegato/TAG tramite il menù di configurazione NexusPub Setting

PER UTILIZZARE L'INTEGRAZIONE AULA È NECESSARIO DISPORRE DI PC DEDICATO

Note

*Il software viene fornito su di un disco di Setup contenente tutte le procedure acquistate. L'effettivo utilizzo degli applicativi avverrà dopo la prevista registrazione ON LINE.*

*L'aggiornamento delle procedure avviene tramite collegamento ON LINE.*