



APOINT S.R.L.

Manuale Tecnico : President
TouchScreen
rev.10.2 (01/07/2017)

Sommario

INSTALLAZIONE E USO PRESIDENT TOUCHSCREEN

CARATTERISTICHE GENERALI	2
INSTALLAZIONE PRESIDENT TOUCHSCREEN	2
ISTRUZIONI OPERATIVE	2
> LOGIN	2
> FUNZIONI	3

Caratteristiche Generali

Il modulo *NexusPub* President TouchScreen permette di gestire tutti i passi operativi principali di una seduta da periferiche -dotate di browser web con javascript abilitato- residenti sulla stessa rete LAN della Control Station; la sua interfaccia grafica è studiata per un utilizzo agevolato con semplici tap tramite periferiche TouchScreen quali Tablet, iPad, netbook ecc.

Nota: *NexusPub* President TouchScreen è pensata non per sostituire ma per affiancare un operatore che si occupa della gestione globale tramite *NexusPub* Meeting Manager, pertanto alcune funzioni basilari (es. Start Seduta, Fine Seduta, annullamento votazione) non sono contemplate nelle sue funzionalità.

Installazione President TouchScreen

Tutte le componenti necessarie al corretto funzionamento del modulo sono già preinstallate sulla Control Station; nessuna installazione o configurazione è necessaria sul device di controllo dell'utente, se non la verifica di avere un indirizzo IP nella stessa classe di IP della propria Control Station

Istruzioni Operative

Login

La corretta sequenza di avvio delle procedure, prima di connettersi tramite il modulo President TouchScreen, prevede di avviare in sequenza *NexusPub* Synoptic, OBS Studio e *NexusPub* Meeting Manager (vedi sezione generale del manuale per approfondimenti). Effettuate queste operazioni, dal browser web del proprio dispositivo richiamare l'indirizzo IP della Control Station (es.192.168.1.101): verrà visualizzata la maschera di login dove inserire il codice PIN per accedere. Il codice PIN è una password numerica o alfanumerica fornita contestualmente alla fornitura della Control Station (consultare la cartella Documenti della Control Station e/o la documentazione cartacea



Nota: per testare le funzionalità della President TouchScreen direttamente dalla Control Station è possibile aprire un browser su di essa e nella barra degli indirizzi richiamare "localhost" (senza apici)

Funzioni



Dalla maschera principale della President TouchScreen è possibile ottenere le informazioni fondamentali, effettuare direttamente alcune operazioni e richiamare dei sottomenu per effettuarne altre; per la maggior parte delle operazioni descritte, una richiesta di conferma viene visualizzata prima dell'attivazione. Nel dettaglio è possibile:

- visualizzare l'ODG in discussione
- visualizzare l'intervento in corso e la relativa durata
- chiudere l'intervento in corso con un tap sul nome dell'oratore attivo
- visualizzare la lista degli oratori in attesa di intervento
- con un tap su un oratore presente nella suddetta lista, dargli la parola o annullare la sua prenotazione
- passare sequenzialmente la parola con il tasto prossimo intervento
- azzerare tutte le prenotazioni di intervento
- richiamare la maschera di selezione del punto all'ordine del giorno




- richiamare la maschera di scelta del tipo di votazione -atto, immediata eseguibilità, emendamento- per avviare la stessa o, se la stessa è già avviata, chiedere conferma della sua chiusura; quando una votazione è in corso e nei 15 secondi successivi alla chiusura della stessa, sulla maschera principale ne vengono visualizzati i dati



SEZIONE PRESIDENT TOUCHSCREEN

- richiamare la lista consiglieri per visualizzare il totale dei soggetti presenti in sala, dar parola anche a un soggetto non prenotato, chiudere un intervento, creare manualmente una prenotazione, annullare una prenotazione



PRESENTI IN SALA: 23	CHIUDI
AUGIRUSA Giuseppe	
BALSAMO Loris	
BELLUNATO Tito Flavio	
BETTINARDI Giuseppe	
BURIONI Edoardo	
CASTELLI Antonio	
CATTANEO Sergio	
CEREA Veronica	
GIUDICI Carlo	
GONNELLA Eleonora	
IOLI Enrico	

- richiamare la maschera di selezione della scena desiderata tra quelle configurate in OBS Studio per decidere a cosa dare il focus nella registrazione, nello streaming, nella visualizzazione di sala e su rete LAN



ANNULLA E TORNA ALLA SEDUTA
SCENA
01. MosaiCo
02. Sinottico
03. InizioSeduta
04. SospensioneSeduta
05. SedutaSegreta
06. SchermoSala
07. Media
08. Test
ANNULLA E TORNA ALLA SEDUTA

Nota: tutte le funzioni disponibili sulla President TouchScreen operano in accordo alle regole di funzionamento del modulo principale *NexusPub* Meeting Manager, alle configurazioni in esso contenute e alle caratteristiche del sistema microfonico integrato; pertanto, a titolo di esempio:

- alla chiusura di una votazione il tasto relativo sulla President TouchScreen rimane inibito per 15 secondi
- alcune limitazioni possono essere presenti nella gestione di unità microfoniche Presidente e Privilegiate (come la possibilità di poter chiudere i relativi interventi solo da Lista Consiglieri e Lista Prenotati e solo quando non sono contemporaneamente attivi normali unità delegato)